






0571

RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRES



WARNING

ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION

Our policy is the constant improvement of the product. We reserve the right to modify the characteristics of the equipment without prior notice. Please refer to the website www.arcluce.it for this and other technical documents continually updated.

All information is presented in good faith. no responsibility may be imputed to us for errors, omissions or incorrect interpretations.

The photographs and drawings are within the limits of the quality of the printed reproduction, not binding and indicative only.



Directive 2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). The crossed out wheeled bin label that this product should not be disposed how the normal household waste stream, but with a separate collection; this in order to prevent potential negative consequences for the environment and the human health. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the dealer where you purchased this product.


The safety and the proper functioning of the fitting is guaranteed only respecting the electrical Standards and this mounting instructions; therefore it's necessary to keep them.

Installation should be carried out by a suitable qualified person. Always refer to electrical data on the fixture label.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Only use original ARCLUCE spare parts.



Turn off power before maintenance.



Replace any cracked shield.



Risk group 2 (IEC/TR62778). Do not stare at operating LED. The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 2 m is not expected.





Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material.

SPECIFICATIONS

STAINLESS STEEL FRAME

DIE-CAST ALUMINIUM FRAME



MECHANICAL

Dimensions:

A: 250mm
B: 250mm
C: 4mm
stainless steel frame
10mm
die-cast aluminum frame

Weight:

Max 3,4Kg

Rated Ta:

-20°C ÷ +25°C

ELECTRICAL

Wiring:

ON/OFF, DALI

Input:

220-240V 50/60Hz

ACCESSORIES

1099228X



Thermoplastic material recessed installation box.

1099259X



Junction box IP68.

INSTALLATION

1. Prepare wall with appropriate recessed opening, position recessed box in wall opening and pour concrete.
2. Remove trim and glass from fixture.
3. Wire the fixture according to the diagram.
4. Install the fixture in the recessed box.

1

116 mm

246

246

246 mm

Optional recessed housing (code 1099228X) (3).

Secure the recessed box so that it is not displaced during concrete pour operation (1).

Pour concrete up to this edge (2).

2

4

Clean all gaskets and screen before closing (1).

In order to evacuate any residual moisture, it is recommended to turn on for 30 minutes the fixtures before closing (2).

DIE-CAST ALUMINIUM FRAME

STAINLESS STEEL FRAME

3

Turn off power (1).

Risk of fire/electric shock: Make sure the supply voltage or current matches the specified one (2).

The cable connection must have an IP rating at least equal or higher than the fixture itself (3).

Ø 5-9 mm

ON/OFF

L

N

DALI

Between DALI control lines and Mains there is a BASIC insulation (4).

L

N

DA

DA

AVERTISSEMENTS

TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE

Notre politique est l'amélioration constante du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de l'équipement sans préavis. Veuillez-vous référer au site web www.arcluce.it pour cela et d'autres documents techniques continuellement mis à jour. Toutes les informations sont présentées de bonne foi, aucune responsabilité ne peut nous être imputée pour des erreurs, des omissions ou des interprétations incorrectes. Les photographies et les dessins sont dans les limites de la qualité de la reproduction imprimée, ils ne sont pas contraignants et à titre indicatif seulement.

Directive 2002/96/CE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques - DEEE). L'étiquette de la poubelle à roulettes barrée indique que ce produit ne doit pas être éliminé comme les déchets urbains mais par une collecte séparée; ceci afin d'éviter des conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Pour plus de détails sur les installations de collecte disponibles, veuillez contacter votre administration locale ou le revendeur auprès duquel ce produit a été acheté.

La sécurité et le bon fonctionnement du luminaire sont garantis uniquement en respectant les normes électriques et les présentes instructions de montage; donc il est nécessaire de les garder. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée appropriée. Toujours se référer aux données électriques sur l'étiquette du luminaire la source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire. N'utilisez que des pièces de rechange ARCLUCE.

(1) Avant toute intervention sur l'appareil éteindre l'alimentation. (2) Remplacer tout écran de protection fissuré. (3) Groupe à risque 1 (IEC/TR62778). Ne regardez pas directement les DELs en fonction.

INSTALLATION:

1. Préparez l'ouverture appropriée, positionnez le pot d'encastrement et coulez le béton.
2. Retirez le cadre avec l'écran de l'appareil.
3. Câblez l'appareil selon le schéma.
4. Installez l'appareil dans le pot d'encastrement.

IMAGES:

(1.1) Fixez le boîtier encastré afin qu'il ne se déplace pas pendant l'opération de coulage du béton. (1.2) Couler le béton jusqu'à ce bord. (1.3) Boîtier encastré en accessoire (code 1099228X). (3.1) Éteindre l'alimentation. (3.2) Risque d'incendie / choc électrique: Assurez-vous que la tension ou le courant d'alimentation correspond à celui spécifié. (3.3) La connexion du câble doit avoir un indice IP au moins égal ou supérieur à celui du luminaire lui-même. (3.4) Entre les lignes de commande DALI et l'alimentation primaire est présente une isolation principale. (4.1) Nettoyez tous les joints et l'écran avant de fermer. (4.2) Afin d'évacuer toute humidité résiduelle, il est recommandé d'allumer pendant 30 minutes les luminaires avant de fermer.

AVVERTENZE

SONO VIETATE MODIFICHE ALL'APPARECCHIO SENZA AUTORIZZAZIONE

Perseguiamo una politica di costante miglioramento del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dell'apparecchiatura senza preavviso. Si prega di fare riferimento al sito www.arcluce.it per questo e altri documenti tecnici che vengono continuamente aggiornati. Tutte le informazioni sono presentate in buona fede. Nessuna responsabilità ci può essere attribuita per errori, omissioni o interpretazioni errate. Le fotografie e i disegni sono nei limiti della qualità della riproduzione stampata, non sono vincolanti e solo per informazione.

Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE). Il pittogramma del bidone con ruote barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito come normale rifiuto urbano ma attraverso raccolta separata; questo per evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per i dettagli sulle strutture di raccolta disponibili, contattare l'ufficio governativo locale o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

La sicurezza e il corretto funzionamento dell'apparecchio sono garantiti solo rispettando le normative elettriche e queste istruzioni pertanto è necessario conservarle.

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato fare sempre riferimento ai dati elettrici presenti sull'etichetta dell'apparecchio. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato. Utilizzare solamente pezzi di ricambio originali ARCLUCE.

(1) Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo, spegnere l'alimentazione. (2) Sostituire gli schermi di protezione danneggiati. (3) Gruppo di rischio 1 (IEC/TR62778). Non osservare direttamente i LED in funzione.

INSTALLAZIONE

1. Preparare lo scasso adeguato, posizionare la controcassa e versare il calcestruzzo.
2. Rimuovere la cornice con lo schermo dal dispositivo.
3. Cablare l'apparecchiatura secondo lo schema.
4. Installare l'apparecchiatura nella scatola da incasso.

IMMAGINI

(1.1) Fissare la controcassa in modo che non venga spostata durante la gettata di calcestruzzo. (1.2) Versare il cemento fino a questo bordo. (1.3) Controcassa in accessorio (codice 1099228X). (3.1) Spegnere l'alimentazione. (3.2) Rischio di incendio / scossa elettrica: Assicurarsi che la tensione o la corrente di alimentazione corrisponda a quella specificata. (3.3) La connessione del cavo deve avere un grado di protezione IP almeno uguale o superiore all'apparecchio stesso. (3.4) Tra le linee di controllo DALI e la rete elettrica principale è presente un isolamento fondamentale. (4.1) Pulire tutte le guarnizioni e lo schermo prima di chiudere. (4.2) Per evacuare l'eventuale umidità residua, si consiglia di accendere per 30 minuti gli apparecchi prima di chiudere.