






0258

SUSPENDED-MOUNT LUMINAIRES



WARNING

ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION

Our policy is the constant improvement of the product. We reserve the right to modify the characteristics of the equipment without prior notice. Please refer to the website www.arcluce.it for this and other technical documents continually updated.

All information is presented in good faith. no responsibility may be imputed to us for errors, omissions or incorrect interpretations.

The photographs and drawings are within the limits of the quality of the printed reproduction, not binding and indicative only.



Directive 2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). The crossed out wheeled bin label that this product should not be disposed how the normal household waste stream, but with a separate collection; this in order to prevent potential negative consequences for the environment and the human health. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the dealer where you purchased this product.


The safety and the proper functioning of the fitting is guaranteed only respecting the electrical Standards and these mounting instructions; therefore it's necessary to keep them.

Installation should be carried out by a suitable qualified person. Always refer to electrical data on the fixture label.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Only use original ARCLUCE spare parts.



Turn off power before maintenance (1)




Replace any cracked shield (2).



Risk group 1 (IEC/TR62778). Do not stare at operating LED (3).

SPECIFICATIONS



MECHANICAL



Dimensions:	A: Ø 211mm B: 220mm
Weight:	3.1 Kg
Rated Ta:	-20°C ÷ +25°C

ELECTRICAL


Wiring:	ON/ OFF, DALI
Input:	220-240V 50/60Hz

INSTALLATION

- Secure base to ceiling with appropriate screws and dowels (by others).
- Adjust height of suspension wire and cut it accordingly.
- Disassemble cable cup and wire according to diagram.
- Reassemble cable cup.




3




Disconnect earth plug (1).

ON/OFF




DALI




Turn off power (2).

Between DALI control lines and Mains there is a BASIC insulation (3).




Do not cut the grommet (4).



∅ 5-9 mm

4

Clean all gaskets and screen before closing (1).



AVERTISSEMENTS

TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE

Notre politique est l'amélioration constante du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de l'équipement sans préavis. Veuillez-vous référer au site web www.arcluce.it pour cela et d'autres documents techniques continuellement mis à jour. Toutes les informations sont présentées de bonne foi, aucune responsabilité ne peut nous être imputée pour des erreurs, des omissions ou des interprétations incorrectes. Les photographies et les dessins sont dans les limites de la qualité de la reproduction imprimée, ils ne sont pas contraignants et à titre indicatif seulement.

Directive 2002/96/CE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques - DEEE). L'étiquette de la poubelle à roulettes barrée indique que ce produit ne doit pas être éliminé comme les déchets urbains mais par une collecte séparée; ceci afin d'éviter des conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine.

Pour plus de détails sur les installations de collecte disponibles, veuillez contacter votre administration locale ou le revendeur auprès duquel ce produit a été acheté. La sécurité et le bon fonctionnement du luminaire sont garantis uniquement en respectant les normes électriques et les présentes instructions de montage; donc il est nécessaire de les garder. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée appropriée. Toujours se référer aux données électriques sur l'étiquette du luminaire la source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire. N'utilisez que des pièces de rechange ARCLUCE.

(1) Avant toute intervention sur l'appareil éteindre l'alimentation. (2) Remplacez tout bouclier fissuré. (3) Groupe à risque 1 (IEC/TR62778). Ne pas fixer la LED en fonctionnement.

INSTALLATION:

1. Fixez la base au plafond avec des vis et des chevilles appropriées (par d'autres). 2. Ajustez la hauteur du filin de suspension et coupez-le en conséquence. 3. Démontez la rosace et câble conformément au schéma. 4. Remontez la rosace

IMAGES:

(1.1) N'utilisez que des vis et des chevilles (de tiers) adapté au matériau de construction du plafond. (2.1) Dévissez la molette. (2.2) Ajustez le filin à la hauteur désirée et coupez-le. (2.3) Serrez la molette. (3.1) Débrancher la prise de terre. (3.2) Eteindre l'alimentation. (2.1) Connectez l'appareil au driver avant de le mettre sous tension. (3.1) Ne pas pincer ou endommager le câble. (3.3) Entre les lignes de commande DALI et l'alimentation primaire est présente une isolation principale. (3.4) Ne pas couper le passe-câble. (4.1) Nettoyez tous les joints et l'écran avant de fermer.

AVVERTENZE

SONO VIETATE MODIFICHE ALL'APPARECCHIO SENZA AUTORIZZAZIONE

Perseguiamo una politica di costante miglioramento del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dell'apparecchiatura senza preavviso. Si prega di fare riferimento al sito www.arcluce.it per questo e altri documenti tecnici che vengono continuamente aggiornati. Tutte le informazioni sono presentate in buona fede. Nessuna responsabilità ci può essere attribuita per errori, omissioni o interpretazioni errate. Le fotografie e i disegni sono nei limiti della qualità della riproduzione stampata, non sono vincolanti e solo per informazione.

Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE). Il pittogramma del bidone con ruote barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito come normale rifiuto urbano ma attraverso raccolta separata; questo per evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per i dettagli sulle strutture di raccolta disponibili, contattare l'ufficio governativo locale o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

La sicurezza e il corretto funzionamento dell'apparecchio sono garantiti solo rispettando le normative elettriche e queste istruzioni pertanto è necessario conservarle.

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato fare sempre riferimento ai dati elettrici presenti sull'etichetta dell'apparecchio. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato. Utilizzare solamente pezzi di ricambio originali ARCLUCE.

(1) Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo, spegnere l'alimentazione. (2) Sostituire gli schermi di protezione danneggiati. (3) Gruppo di rischio 1 (IEC/TR62778). Non fissare il LED durante il suo funzionamento.

INSTALLAZIONE

1. Fissare la base al soffitto con viti e tasselli appropriati (non forniti). 2. Regolare l'altezza della fune di sospensione e tagliarla di conseguenza. 3. Smontare il rosone e cablare secondo lo schema. 4. Rimontare il rosone.

IMMAGINI

(1.1) Utilizzare solamente viti e tasselli (non forniti) adatti al materiale di costruzione del soffitto. (2.1) Svitare il godrone. (2.2) Regolare la fune all'altezza desiderata e tagliarla. (2.3) Serrare il godrone. (3.1) Scollegare la presa di terra. (3.2) Spegner l'alimentazione. (3.3) Tra le linee di controllo DALI e la rete elettrica principale è presente un isolamento fondamentale. (3.4) Non tagliare il passacavo. (4.1) Pulire tutte le guarnizioni e lo schermo prima di chiudere.